



# インディアアシスト

## ARRICAM LT用 HDビデオアシスト



- 簡易LUT機能搭載
- 4:3/16:9 収録 両対応
- ISO 最大値12,800
- 1080p HD-SDI出力 x 2
- リモートコントローラー付属



### インディ リモート コントローラー



#### 【設定項目一覧】

- ISO (125-12,800)
- ホワイトバランス
- 色相
- 彩度
- 明るさ
- コントラスト
- ノイズ除去 (GGCと同様の機能)
- 精細度
- 画像反転
- FPS
- ハイ ラチチュード切替 (SDI-2のみ)
- SDI出力モード切替 \*
- フレームライン表示
- カスタム設定の保存 (5つまで)

\* REC709モード / 低コントラストモード

#### 仕様

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| センサー     | サイズ      | 1 / 1.2"   |
|          | 解像度      | 1920 x 1080  |
|          | シャッター    | グローバル  |
|          | ピクセルサイズ  | 5.86μm   |
| モード      | 出力形式     | ISO 125 - 12800  |
|          |          | YUV 4:2:2 10ビット<br>1080p23.98 / 1080p24 /<br>1080p25 / 1080p29.97 /<br>1080p30 |
| インターフェース | 映像出力端子   | 3G/HD-SDI x 2  |
|          | 電源出力端子   | レモ2ピン  |
|          | RC入力端子   | リモートコントローラー用   |
| システム     | ホワイトバランス | 自動または 手動   |
|          | 色空間      | REC 709  |
| 電源       | 出力電圧     | 12VDC  |
|          | 消費電力     | 3.5W   |
| 本体寸法     | サイズ      | 145 x 83 x 75mm  |
|          | 重量       | 約 1060g  |

- ⚠️ ・アナモ収録のディスクサイズは『TERANEX EXPRESS コンバーター』をご利用下さい。  
 ・対応FPS = 23.98P / 24P / 25P / 29.97P / 30P (カメラスピードと同じか、カメラスピードの半分のコマ数を設定してください)  
 ・ローモードでのステディカムは使用できません。(ローモード用ブラケットを取り付ける事ができないため)

\*内容は予告なく変更されることがあります。

