

Jackery - ジャクリ

ポータブルバッテリー電源

純正弦波/出力1000W の携帯AC電源



LS 600D PRO



Fiilex Q8



多数の灯体に対応



LS 300D Mark II



M-8 HMI



SkyPanel S120-C



SkyPanel S60-C



SkyPanel S30-C



Orbiter

LED ライト 点灯時間 *参考値	
灯体機種	連続点灯時間
Aputure 600D PRO	1h 20m
Aputure 300D MkII	2h 50m
ARRI SkyPanel S30-C	4h 10m
ARRI SkyPanel S60-C	2h 00m
ARRI SkyPanel S120-C	2h 00m
ARRI オービター	3h 00m
Fiilex Q8	2h 50m

HMI デーライト 点灯時間 *参考値	
灯体機種	連続点灯時間
ARRI M-8	0h 40m

* 上記他、消費電力1000W以下の様々な灯体で使用できます。

* 連続点灯時間は弊社計測データによります。

Jackery ポータブルバッテリー 1000	
定格容量	27840mAh / 1002Wh
充電時間	約 7.5 時間
出力ポート	<ul style="list-style-type: none"> AC コンセント 出力×3 100VAC 60Hz, 10A, 合計1000W シガーソケット 出力×1 12VDC 10A QuickCharge 3.0 出力×1 5-6.5VDC 3A / 6.5-9VDC 2A / 9-12VDC 1.5A USB Type-C 出力×2 5VDC 3A / 9VDC 2A / 12VDC 1.5A USB Type-A 出力×1 5VDC 2.4A

*内容は予告なく変更されることがあります。

